Konfiguracja usługi WAP w telefonach myPhone

Operatorzy sieci komórkowych dla których możliwe jest skonfigurowanie usługi WAP:

Telefony myPhone posiadają GPRS, w związku z tym, konfigurację WAP należy przeprowadzić, wykorzystując poniższe informacje:

1. Dla sieci ORANGE:

Nazwa profilu:	**WAP Orange GPRS**
• ***Nośnik danych***	**GPRS**
• ***APN***	**wap**
• ***Nazwa użytkownika***	**wap**
• ***Hasło***	**wap**
• ***Tryb uwierzytelnienia***	**normalne**
• ***Adres IP***	**192.168.006.102**
• ***Port IP***	**9201**
• ***Strona główna***	**http://mobile.orange.pl**

2. Dla sieci PLUS GSM:

Nazwa profilu: **WAP Plus GSM**

- ***APN*** **wap.plusgsm.pl**
- ***Nazwa użytkownika*** ***brak***
- ***Hasło*** ***brak***
- ***Adres IP*** **212.002.096.016**
- **Strona główna** **http://wap.plusgsm.pl**

3. Dla sieci HEYAH:

Nazwa profilu: **heyahwap**

- ***Nośnik danych*** **GPRS**
- ***APN*** **heyah.pl**
- ***Nazwa użytkownika*** **heyah**
- ***Hasło*** **heyah**
- ***Typ uwierzytelniania*** **Normalne**
- ***Zabezpieczenie połączeń*** **Wyłączone**
- ***Adres IP*** **213.158.194.194**
- ***Port IP*** **9201**
- ***Tryb sesji*** **Stały**
- ***Strona główna*** **http://wap.heyah.pl**

4. Dla sieci PLAY:

Nazwa profilu: **PlayMobile**

- ***APN*** **wap**
- ***Uwierzytelnianie*** ***brak***
- ***Nazwa użytkownika*** ***brak***
- ***Hasło*** ***brak***
- ***Strona główna*** **http://wap.playmobile.pl**
- ***Adres IP*** **010.010.025.005**
- ***Port IP*** **8080**

5. Dla sieci ERA GSM:

Nazwa profilu: **Era WAP**

- ***APN*** **erawap** (**erawaptt** - dla użytkowników systemu TakTak)
- ***Nazwa użytkownika*** **erawap**
- ***Hasło*** **erawap**
- ***Typ uwierzytelnienia*** **normalne**
- ***Adres IP*** **213.158.194.194**
- ***Port IP*** **9201**
- ***Strona główna*** **http://wap.eraomnix.pl**
- ***Limit czasu pobierania*** **180 sekund**

Gdzie należy wpisywać poszczególne ustawienia?

myPhone 6650

Konfiguracja GPRS:

Menu → **Narzędzia** → **Usługi sieciowe** → **Konta danych** → **[2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

Menu → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → **[1] Select SIM** → **SIM 1 [OK]**
Menu → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → **[2] Edit profile** → **[1] SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry – Profile1) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → **[OK]**.

myPhone 6651 young

Konfiguracja GPRS:

Menu → **Usługi sieciowe** → **Konto danych** → **[2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:

Menu → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → **[1] Wybierz kartę SIM** → **SIM 1 [OK]**
Menu → **Usługi sieciowe** → **WAP** → **Ustawienia** → **[2] Ust. profilu** → **[1] SIM 1** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil** → **[OK]**.

myPhone 6670 city

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → Konto danych → [2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [1] Wybierz kartę SIM → SIM 1 [OK]
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [2] Ust. profilu → [1] SIM 1 → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.

myPhone 6690

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → Data account → [2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [1] Select SIM → SIM 1 [OK]
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [2] Edytuj profil → [1] SIM 1 → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.

myPhone 6691

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → Konto danych → GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [1] Edytuj profil → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.

myPhone 7720 pop

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → [3] Konto danych → [2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [1] Wybierz kartę SIM → Karta SIM 1 [OK]
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [2] Edytuj profil → [1] Karta SIM 1 → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.

myPhone 8810

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → Konto danych → [2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [1] Wybierz kartę SIM → SIM 1 [OK]
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [2] Ustawienia profilu → [1] SIM 1 → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.

myPhone 8830

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → [3] Konta danych → [2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [1] Wybierz kartę SIM → SIM 1 [OK]
Menu → Usługi sieciowe → WAP → Ustawienia → [2] Edytuj profil → [1] SIM 1 → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.

myPhone 8850

Konfiguracja GPRS: **Menu → Usługi sieciowe → [3] Konta danych → [2] GPRS** → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

Konfiguracja WAP:
Menu → Usługi sieciowe → WAP → [7]Ustawienia → [1] Wybierz kartę SIM → SIM 1 [OK]
Menu → Usługi sieciowe → WAP → [7] Ustawienia → [2] Edytuj profil → [1] SIM 1 → wybieramy dowolną pozycję (np. pierwszą z góry) i edytujemy w zależności od karty, którą mamy w slocie SIM 1.

***Uwaga**: Po edycji profilu, należy go aktywować, wybierając opcję: **Aktywuj profil → [OK]**.